



Softkeys

het toestel heeft 5 softkeys met LED, deze kunnen voor verschillende doeleinden dienen afhankelijk van de situatie.




voorbeeld: telefoonmenu

voorbeeld: gespreksmenu




door het drukken op de oproep omleidingstoets kan u de oproepen van u toestel omleiden naar een collega, Uw Circuit of uw Gsm Nummer

Navigatie toetsen




- 1·Menu toets
- 2·toets om naar boven te scrollen
inhouden om meteen naar boven te gaan in een menu
- 3·OK-toets dient om iets te bevestigen
- 4·toets om de cursor naar rechts te verplaatsen
- 5·toets om naar beneden te scrollen als je de toets inhoudt scrolt hij meteen hellemaal naar beneden
- 6· Cancel toets dient om terug te keren in een menu of als je iets verkeerd hebt ingegeven om dit te verwijderen

Audio Toetsen



- 1·Verhoog/Verlaag Volume
- 2·Dempt de microfoon tijdens het bellen
- 3·Activeer/Deactiveer de luidspreker
- 4·Activeer/Deactiveer de Headset

Sneltoetsen



- 1·bellen naar voicemail bij inhouden toets
- 2·Activeer/Deactiveer het oproepsignaal
- 3·Toestel Vergrendelen/ontgrendelen

Mocht je nog steeds vragen hebben kan je deze steeds stellen door een mailtje te sturen naar support@ip-communications.be











Notificatie LED

Met de notificatie Led kunnen verschillende statussen van uw toestel worden weergegeven:















- 1· Uit = Standby
- 2· Groen continue = er is een gesprek aan de gang
- 3· Groen pulserend = er komt een oproep binnen op het toestel
- 4· Amber continue = er staat een oproep in de wacht
- 5· Amber pulserend = Heroproep
- 6· Rood Vast = u heeft een nieuwe gemiste oproep
- 7· Rood pulserend = u heeft een nieuw voicemail bericht

Status Iconen

Icoon	Uitleg
	Inkomende oproep
	Uitgaande oproep
	Actieve oproep
	Je hebt de oproep in wacht geplaatst (Ruggespraak)
	Jouw Collega heeft jou in wacht geplaatst
	Beveiligde oproep
	Nieuwe gemiste oproep/ gemiste oproep
	Nieuw Voicemail bericht/Voicemail bericht

Functie Iconen


Icoon	Uitleg
	Oproep aannemen en oproep maken
	Oproep afwijzen
	Oproep afleiden
	Oproep in wacht plaatsen (Ruggespraak)
	Oproep doorverbinden naar een collega zonder consultatie
	Oproep doorverbinden naar een collega met consultatie
	Makelen = wisselen tussen 2 actieve gesprekken
	Verder gaan met een oproep die je in de wacht had geplaatst
	Als je jouw collega belt en hij/zij is bezet en je drukt hier op dan zal de centrale automatisch de oproep maken van zodra je collega terug vrij is
	Extra persoon toevoegen aan een conferentie
	Bekijk de details van een persoon die zich in de conferentie bevind
	Alle deelnemers bekijken die in de conferentie zitten

Mocht je nog steeds vragen hebben kan je deze steeds stellen door een mailtje te sturen naar support@ip-communications.be







Gebruik van jouw Cp600




een oproep maken

- hef de hoorn omhoog, druk het nummer in dat je wil bellen (met een extra nul voor de nummer voor de buitenlijn) en druk op 
- Of druk meteen de nummer in (met extra nul) en hef daarna de hoorn op
- Voor handsfree modus of als er een headset verbonden is druk je gewoon de nummer in (met extra nul)


Een oproep beantwoorden

- hef de hoorn omhoog of
- voor handsfree modus: druk ,  of op de softkey  of
- als er een headset aangesloten is druk je op 



een oproep beëindigen

- leg de hoorn neer of
- voor handsfree modus druk je op  of
- al er een headset aangesloten is druk je op  of
- druk op de softkey 




een oproep maken vanuit de gesprekken lijst

1. druk op de softkey “gesprekken” uit het menu scherm
2. druk op  en  en kies het gewenste gesprek of geef de naam in van de persoon/bedrijf
3. druk op  en hef de hoorn op





een oproep in de wacht plaatsen en hem terugnemen

- terwijl je in gesprek bent druk je op de softkey 
- op een oproep die in de wacht staat terug te nemen druk je op de softkey 

een conferentie maken

1. tijdens een oproep met partij A, druk je op de softkey  je hoort dan meteen kiestoon en partij A word automatisch in de wacht gezet
2. druk de telefoonnummer van partij B in of selecteer/zoek voor partij B en druk op 
3. Eens geconnecteerd met partij B druk je op de softkey  je bent nu geconnecteerd en in een conferentie met Partij A en Partij B


Een oproep doorschakelen

1. Tijdens een oproep met Partij A druk je op de softkey 
2. Druk nu het nummer in van partij B en druk op 
3. Je mag dan ofwel:
drukken op de softkey  terwijl de oproep met partij B nog aan het rinkelen is, of je wacht tot Partij B opneemt vertelt aan partij B dat je hem de oproep met Partij A gaat doorgeven en dan druk je op de softkey 



Mocht je nog steeds vragen hebben kan je deze steeds stellen door een mailtje te sturen naar support@ip-communications.be




Tijdens een gesprek met de hoorn, naar handenvrij modus gaan

- hou de knop  ingedrukt tot als je de hoorn hebt ingehaakt

jouw microfoon dempen tijdens een gesprek

- druk op  om jouw microfoon te dempen
- druk nogmaals op  om dit ongedaan te maken

verander de bestemming voor het doorschakelen van alle oproepen voor het toestel

1. druk op 
2. Kies voor alle oproepen met de  toets
3. Druk op de softkey 
4. Druk het nummer in waar je naar wil doorschakelen (met een extrq nul voor de buitenlijn) en druk op 
5. Druk 

Oproepomleiding inschakelen voor alle oproepen voor het toestel

1. Druk 
2. Druk op de softkey “alle oproepen” om te switchen tussen aan/uit

Doorschakeling van alle lijnen naar een gsm nummer (voor als je weet dat de stroom of internet voor een tijdje uitgaat)

- Omleiding van de lijnen aanschakelen : 0*21(en dan de bestemming zonder een extra nul) bv ik wil doorschakelen naar gsm 0470795928 dan druk ik op mijn toestel 0*210470795928 en bel dan dit nummer (als het goed is hoor je in het Engels call forwarding)
- Om uit te schakelen bel je naar 0*21 (als het goed is hoor je in het Engels call forwarding cancelled)

Nog vragen ?

Als je nog vragen hebt kan je of wel de uitgebreide handleiding downloaden op onze website : www.ip-communications.be of wel stuur je ons een mailtje op support@ip-communications.be en dan helpen wij jou zo spoedig mogelijk verder

